










Circle up&down

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.A001.1401.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias arquitecturales |
| Familia | Circle up&down |
| Pictograms |  220 240 V  CRI 80  SDCM 3  CE  Driver INCL.  On Off  IP 20 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | Up 15W,Down 45W |
| Flujo luminoso real (lm) | 1350/4051 |
| Chip Brand | Sanan |
| Equipo | ON-OFF |
| Power Factor | >0,95 |
| Vida media (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K) | 4000K |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) 60x80xdiam 1200

Esquema

