



### Circle up&down

Luminaria arquitectural Lavov de la familia Circle up&down con una potencia de Up 30W, Down 120 W y una distribución luminosa difusa. con un flujo luminoso real de 2700/10802lm. Fabricado en Extrusión de aluminio y difusor de PC y acabado en color gris. Driver ON-OFF.

<b>Código artículo</b>	<b>86.A001.2401.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Luminarias arquitecturales</b>
<b>Familia</b>	<b>Circle up&amp;down</b>


### Pictograms



### Dimensions

**Product dimensions (mm)** 60x80xdiam 2000

### Esquema



### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>Up 30W, Down 120 W</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2700/10802</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Sanan</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,95</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>si</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>L80 B20, 50,000hrs</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>