



Circle up&down

Luminaria arquitectural Lavov de la familia Circle up&down con una potencia de Up 30W, Down 120 W y una distribución luminosa difusa. con un flujo luminoso real de 2700/10802lm. Fabricado en Extrusión de aluminio y difusor de PC y acabado en color gris. Driver DALI.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Código artículo | 86.A001.2403.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Luminarias arquitecturales |
| Familia | Circle up&down |


Pictograms



Dimensions

Product dimensions (mm) 60x80xdiam 2000

Esquema



Producto

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Potencia real (W) | Up 30W, Down 120 W |
| Flujo luminoso real (lm) | 2700/10802 |
| Color | gris |
| Chip Brand | Sanan |
| Driver incluido | si |
| Equipo | DALI |
| Power Factor | >0,95 |
| Flicker Free | si |
| Vida media (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K) | 4000K |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |