



### SLINER

Sistema lineal Lavov de la familia SLINER con una potencia de 15W y una optica 110 grados. CCT 4000. CRI 80. Difusor PC. UGR22. Con un flujo luminoso total de 2000lm y una eficacia luminosa de 133lm/W. Fabricado en Aluminio extruido y acabado en color Blanco. Driver DALI.

<b>Código artículo</b>	<b>86.LR01.1403.01</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
-------------------------	---------------

<b>Categoría</b>	<b>Sistemas lineales</b>
------------------	--------------------------

<b>Familia</b>	<b>SLINER</b>
----------------	---------------

<b>Pictograms</b>	    
	   

220  
240 VCRI  
80Driver  
INCL.On  
Off


1-10V

IP  
2050000h  
L80B10

### Dimensions

Product dimensions (mm)    Hole size 606xW50mm

### Esquema



### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>15</b>
--------------------------	-----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>133</b>
---------------------------------	------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>110</b>
---------------------------	------------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>20</b>
-----------	-----------

<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
--------------	---------------

<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
----------------	-----------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
---------------	-------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------