



### GAP R

Downlight Lavov de la familia GAP R con una potencia de 20W y un reflector de haz de 36 grados. Con un flujo luminoso total de 2000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000K.

Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro . Driver ON/OFF.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b> | <b>86.D046.2331.02</b> |
|------------------------|------------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b> |
|-------------------------|---------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Categoría</b> | <b>Downlights</b> |
|------------------|-------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Familia</b> | <b>GAP</b> |
|----------------|------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Subfamilia</b> | <b>GAP R</b> |
|-------------------|--------------|

**Pictograms**

### Producto

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Potencia real (W)</b> | <b>20</b> |
|--------------------------|-----------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b> | <b>2000</b> |
|---------------------------------|-------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b> | <b>100</b> |
|---------------------------------|------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Ángulo de apertura</b> | <b>36</b> |
|---------------------------|-----------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Life time (h)</b> | <b>50000 h L80B10</b> |
|----------------------|-----------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Color</b> | <b>Negro</b> |
|--------------|--------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Driver incluido</b> | <b>Si</b> |
|------------------------|-----------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Equipo</b> | <b>ON/OFF</b> |
|---------------|---------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Flicker Free</b> | <b>Si</b> |
|---------------------|-----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Light source</b> | <b>LED</b> |
|---------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Type of LED</b> | <b>COB</b> |
|--------------------|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura de color (K)</b> | <b>3000K</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>CRI</b> | <b>90</b> |
|------------|-----------|

### Esquema

